

**DOCUMENT EXPLICATIU DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ D'AUTOCONSUMS
PER A COMUNITATS AUTÒNOMES I COMERCIALIZADORES**

CONTINGUT

1.	ABAST	3
2.	CONTRACTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB e-distribució	3
2.1	Fase de legalització de la instal·lació en la Comunitat Autònoma (Format A1).....	3
2.2	Fase de validació per part del Comercialitzador de la informació remesa per la CC.AA (Format D1). 7	
2.3	Fase de modificació del contracte d'accés per a recollir la modalitat d'autoconsum escollida (format A3/M1/C2)	8
2.3.1.	Punts de subministrament connectats a baixa tensió, en els quals la instal·lació generadora sigui de baixa tensió i la potència instal·lada de generació sigui menor de 100 kW.	8
2.3.2.	Punts de subministrament connectats a alta tensió, o en baixa tensió en els que la potència instal·lada de generació sigui major o igual de 100 kW.....	20
	ANNEX I: DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR PER CC.AA.....	21
	ANNEX II: TAULES FORMAT A1 CNMC.....	24

1. ABAST

Aquest document té per objectiu detallar les passes a seguir, conforme als formats electrònics de comunicació entre agents definits per a la Comissió Nacional de Mercats i Competència (en endavant CNMC), en la contractació d'instal·lacions d'autoconsum connectades a les xarxes d'EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U (a partir d'ara e-distribución) en les fases on intervingui la CC.AA (format de comunicació A1) i les Comercialitzadores (formats D1, A3, M1 i C2).

D'altra banda, es detallen els motius de rebuig tipificats per la CNMC que el Distribuïdor pot emetre com a resposta a les CC.AA i Comercialitzadores, i s'amplia la informació associada a aquestes per a la seva millor interpretació, evitant la necessitat d'aclariments addicionals.

Aquest document NO està orientat al client final.

2. CONTRACTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB e-distribución

2.1 Fase de legalització de la instal·lació en la Comunitat Autònoma (Format A1)

Totes les instal·lacions d'autoconsum hauran d'inscriure's en el registre de la seva CC.AA. Per a poder realitzar aquesta inscripció és necessari, segons va disposar la CNMC, comptar amb un codi que identifiqui l'autoconsum (codi CAU).

La forma de sol·licitar aquest codi es descriu a la Guia completa per a la tramitació d'instal·lacions d'autoconsum (<https://www.edistribucion.com/ca/red-electrica/autoconsumo-electrico.html>)

Un cop legalitzada la instal·lació, la CC.AA, tal com s'indica a l'article 8 del RD 244/2019, per a aquells subjectes consumidors connectats a baixa tensió, en què la instal·lació generadora sigui de baixa tensió i la potència instal·lada de generació sigui menor de 100 kW que realitzin autoconsum, enviarà la informació de la legalització de la instal·lació a e-distribución.

Aquesta informació es rep de les CC.AA a través del format d'intercanvi A1, definit per la CNMC a l'emptra d'allò que es disposa en la disposició addicional primera del Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

El missatge A1 té format xml tot i que, com a alternativa per a aquelles CC.AA que no tinguin habilitada aquesta opció, acceptem l'enviament en format excel.

D'igual manera, aquests missatges han de dipositar-se en un servidor ftp, de la CC.AA, amb la següent estructura de carpetes:

- A1_Salida_01 (amb accés de lectura/escriptura per a EDRD): Aquesta carpeta l'ha de generar la CC.AA i contindrà tots els missatges A1 que la CC.AA vol que EDRD processi.
 - AAAAMMDD: Aquesta carpeta l'ha de generar per EDRD, contindrà els missatges processats per EDRD en un determinat dia i en la mateixa dipositarà els missatges processats en la data de la carpeta amb la següent estructura:
 - PROCESSADO OK: Missatges A1 processats correctament per EDRD
 - PROCESADO KO: Missatges A1 no processats per EDRD per errors en el format
- A1_Entrada_02 (amb accés de lectura/escriptura per a EDRD): Aquesta carpeta l'ha de generar la CC.AA i contindrà tots els missatges A1 de rebuig que EDRD hagi generat.

Com a alternativa, per aquelles CC.AA que no tinguin habilitat aquest servidor ftp, s'accepta l'enviament dels missatges A1 per correu electrònic.

Tal com succeeix amb els formats d'intercanvi entre Comercialitzadores i Distribuïdores, abans que la Distribuïdora tramiti el missatge A1 enviat per la CC.AA, aquest ha de passar una sèrie de validacions que poden donar lloc al rebuig d'aquest.

Els rebutjos definits per a aquest format a la CNMC són els següents:

01 - No existe Punto de Suministro asociado al CUPS:

Aquest rebuig es produeix quan el CUPS per al qual s'envia l'A1 no existeix en la base de dades del distribuïdor. Els motius que poden donar lloc a aquest rebuig són:

- El CUPS no pertany a la zona de distribució d'EDRD.
- El CUPS està en fase de creació, donat que la Sol·licitud de Connexió que l'ha de generar està en tràmit.
- El CUPS informat no s'ajusta al format definit per a la seva creació: Cal que estigui compost per 20 o 22 caràcters, amb la següent estructura:

LL DDDD CCCC CCCC CCCC EE NT, on:

LL: caràcters alfabètics en majúscules, indicatius del país en el qual es troba el client, assignats segons la norma UNE-EN ISO 3166-1 amb la denominació alfa-2 (en el cas d'Espanya aquests caràcters són ES).

DDDD: caràcters numèrics que identifiquen la distribuïdora a què està connectat el subministrament del client, en el moment de l'assignació del codi. Aquests quatre caràcters els assigna "Red Eléctrica de España, S.A.", a cada distribuïdora o empresa transportista. El Codi per a E.D.E. és el 0031.

CCCC CCCC CCCC: caràcters numèrics de lliure assignació a cada subministrament per al distribuïdor o transportista al qual està connectat.

EE: caràcters alfabètics en majúscules de detecció d'errors.

N: caràcter numèric (no obligatori) per a identificar els possibles punts frontera, punts de mesura o registradors d'un mateix client.

T: caràcter alfabètic (no obligatori). Serà F per a identificar punts frontera, P per a identificar punt de mesura principal, R per a identificar punt de mesura redundant, C per a identificar punt de mesura comprovant i X, Y o Z per a identificar registradors.

Quan s'emeti aquest rebuig amb resposta a l'A1 enviat, s'inclourà el següent comentari explicatiu al XML de Rebuig:

Comentari XML: Alguno de los CUPS incluidos en el CAU no existe en los Sistemas de EDRD. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

85 - Falta campo obligatorio "xxxx":

Aquest rebuig té lloc quan falta algun dels camps definits com a obligatoris en el missatge A1. S'adjunta, en comentaris del rebuig, l'explicació del camp obligatori que dona error:

- Casuística Núm. 1: Intentem realitzar un moviment d'autoconsum sobre un CAU donat de baixa.

Comentari XML: El CAU seleccionado no tiene un estado activo. Debe solicitar nuevo CAU al Distribuidor. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Casuística Núm. 2: Intentem realitzar un moviment d'autoconsum sobre un CAU implicat en un altre moviment d'autoconsum.

Comentari XML: El CAU seleccionado está incluido en otro movimiento de autoconsumo. Debe esperar a la finalización de éste para tramitar nuevos A1. Para

más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Casística Núm. 3: Intenem realitzar un moviment d'autoconsum sobre un CAU que no existeix en els sistemes de e-distribucion.

Comentari XML: El CAU seleccionado no existe en Sistemas de EDRD. Debe solicitar la creación del CAU al Distribuidor. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Casística Núm. 4: Carreguem un A1 01 de M o B sobre un CAU no col·lectiu incloent un CUPS diferent de l'associat al CAU.

Comentari XML: El CUPS incluido en el A1 01 no pertenece al CAU indicado y la modalidad de autoconsumo de éste es individual. Si desea incluir este nuevo CUPS en el CAU, debe cambiar la modalidad del autoconsumo a colectivo. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Casística Núm. 5: Carreguem un A1 01 d'Alta sobre un CAU no col·lectiu en el qual hi ha hagut prèviament un moviment d'alta.

Comentari XML: El CAU individual ya tiene un CUPS asociado. Si se quiere asociar nuevos CUPS al CAU, debe cambiarse la modalidad de éste a colectivo. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Casística Núm. 6: Carreguem un A1 01 amb un CodigoDeSolicitud ja utilitzat prèviament per a aquesta Comunitat Autònoma:

Comentari XML: El código de la solicitud del xml A1 ya existe para esta Comunidad Autónoma. Debe generar el mensaje A1 con un código de solicitud no enviado en un movimiento anterior. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

F1 - Disconformidad del consumidor:

Aquest rebuig es produeix quan, després de remetre la informació a la Comercialitzadora, aquesta, quan la contrasta amb el consumidor, hi manifesta disconformitat, rebutjant el format D1.

Comentari XML: Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

F2 - No existe un alta en autoconsumo previo:

Aquest rebuig es produeix quan s'informa una modificació o una baixa i no existeix un autoconsum previ.

- Casística Núm. 1: Es carrega un A1 01 de Modificació o de Baixa sobre un CAU no col·lectiu en el qual no hi ha hagut prèviament un moviment d'alta.

Comentari XML: No existe un alta en autoconsumo previo. Para más información sobre este rechazo, consultar

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

F3 - Tipo de autoconsumo no coherente con el esquema de medida:

Aquest rebuig es produeix quan, en la informació enviada per la CC.AA, el tipus d'autoconsum (taules 127 i 128 del format A1), el tipus d'instal·lació (taula 129) i el tipus d'esquema (taula 130) contenen valors que són incompatibles entre si.

Les incompatibilitats que poden donar lloc al rebuig de l'A1 es recullen en la següent taula:

Secció (*)	Subsecció (*)	Col·lectiu	Tipus d'instal·lació (*)	Rebuig si Tipus d'esquema (*)
1		NO	Red interior (01)	E - Configuración singular
1		SI	Red interior de varios consumidores (02)	A - EdM Bidireccional en PF, E - Configuración singular
2	a0	NO	Red interior (01)	E - Configuración singular
2	a0	SI	Red interior de varios consumidores (02)	A - EdM Bidireccional en PF, E - Configuración singular
2	b1	NO	Red interior (01)	E - Configuración singular
2	b1	SI	Red interior de varios consumidores (02)	A - EdM Bidireccional en PF, E - Configuración singular
2	b2	NO	Red interior (01)	A - EdM Bidireccional en PF, E - Configuración singular
2	b2	SI	Red interior de varios consumidores (02)	A - EdM Bidireccional en PF, E - Configuración singular
2	b2	NO	Próxima a través de la red (03)	A - EdM Bidireccional en PF, E - Configuración singular
2	b2	SI	Próxima a través de la red (03)	A - EdM Bidireccional en PF, E - Configuración singular

(*) Segons taules 127 a 130 del Format A1 definit a la CNMC, veure Annex II

Comentari XML: Tipo de autoconsumo no coherente con el esquema de medida. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

F4 - Tipo de autoconsumo no coherente con el tipo de instalación:

Aquest rebuig es produeix quan, en la informació enviada per la CC.AA, el tipus d'autoconsum (taules 127 i 128 del format A1) i el tipus d'instal·lació (taula 129) contenen valors que són incompatibles entre si.

Les incompatibilitats que poden donar lloc al rebuig de l'A1 es recullen en la següent taula:

Secció (*)	Subsecció (*)	Col·lectiu	Rebuig si Tipus d'instal·lació (*)
1		NO	02 - Red interior de varios consumidores (instalación de enlace), 03 - Próxima a través de red
1		SI	01 - Red interior, 03 - Próxima a través de red

2	a0	NO	02 - Red interior de varios consumidores (instalación de enlace), 03 - Próxima a través de red
2	a0	SI	01 - Red interior
2	b1	NO	02 - Red interior de varios consumidores (instalación de enlace), 03 - Próxima a través de red
2	b1	SI	01 - Red interior, 03 - Próxima a través de red
2	b2	NO	02 - Red interior de varios consumidores (instalación de enlace)
2	b2	SI	01 - Red interior

(*) Segons taules 127 a 130 del Format A1 definit a la CNMC, veure Annex II

Comentari XML: Tipo de autoconsumo no coherente con el tipo de instalación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

F5 - Instalación de ≥ 100 kW en BT o Instalación en AT:

Aquest rebuig es produeix quan la informació de l'autoconsum no ha de ser enviada per la CCAA.

- Casuística Núm. 1: El XML incompleix alguna de les següents validacions:
 - Potència de generació informada a l'A1 és major de 100kW
 - Tensió de subministrament a la fitxa CUPS és d'AT
 - Si té secció 1 i informada qualsevol subsecció
 - Si té secció 2/subsecció a0 i tecnologia generador és a11, a12, a13, a20, c10, c20, c30.

Comentaris XML: La información del autoconsumo no debe ser enviada por la CC.AA. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Si, pel contrari, el missatge A1 passa les validacions anteriorment comentades, es genera el corresponent missatge D1 al Comercialitzador titular del punt de subministrament passant la Contractació a la fase de validació per part del Comercialitzador de la informació remesa per la CC.AA.

2.2 Fase de validació per part del Comercialitzador de la informació remesa per la CC.AA (Format D1).

Després de l'acceptació per part del distribuïdor del format A1 remès per les CCAA, procedeix a traslladar aquesta informació al Comercialitzador per tal que la contrasti amb el consumidor.

La forma de fer-ho és mitjançant l'enviament d'un missatge D1 que conté tota la informació remesa per la CC.AA.

El missatge D1 té format xml i la seva generació es produeix després de l'acceptació del missatge A1, amb les següents consideracions:

- Si el CUPS sobre el que s'ha acceptat l'A1 té contracte en vigor, es generarà automàticament una notificació (D1-01), per cada CUPS de consum que participi en la unitat d'autoconsum, que s'enviarà a cadascuna de les comercialitzadores indicant-li que el

subministrament indicat s'ha legalitzat i inscrit en el Registre d'Autoconsum de la seva CC.AA. Posteriorment, haurem de rebre una resposta d'aquesta Comercialitzadora (D1-02) d'acceptació o rebuig de la notificació prèvia enviada.

- Si el D1-02 és d'acceptació, es consolidarà la informació de l'A1 per a la seva posterior validació a la fase de contractació.
- Si el D1-02 és de rebuig, la informació de l'A1 no es consolidarà i quedarem a l'espera d'una nova comunicació de la CC.AA (un nou missatge A1).
- Si el CUPS sobre el que s'ha acceptat el A1 no té contracte en vigor, no és possible generar de manera automàtica el missatge D1 donat que no existeix Comercialitzadora a la qual enviar-se'l. En aquest supòsit, haurem d'esperar a la recepció de l'alta de contracte i, un cop es rebí, s'actuarà de la següent manera:
 - Si la sol·licitud rebuda té el tipus d'autoconsum informat i coincideix la secció enviada amb la informació del missatge A1, aquesta es consolidarà sense necessitat d'enviar un missatge D1.
 - Si la sol·licitud rebuda no té el tipus d'autoconsum informat, gestionem la sol·licitud i enviem el missatge D1 a la Comercialitzadora perquè gestioni l'autoconsum.
- Si durant aquest procés es produís un canvi de comercialitzador sobre el punt de subministrament sobre el qual s'ha rebut el missatge A1, independentment de l'estat del missatge D1 enviat a l'anterior comercialitzador, EDRD enviarà manualment un nou missatge D1 al comercialitzador actual.

Nota: Si es rep l'activació del canvi de comercialitzador, el Comercialitzador coneix l'existència d'un autoconsum en fase de contractació i no s'ha rebut el nou D1, pot reclamar la seva emissió mitjançant format R, Tipus 03 – CONTRATACIÓN, SubTipo 066 - INFORMACIÓN/VALIDACIÓN SOBRE DATOS DEL CONTRATAO ATR/PEAJE o a la bústia ATR-generadores.edistribucion@enel.com.

2.3 Fase de modificació del contracte d'accés per a recollir la modalitat d'autoconsum escollida (format A3/M1/C2)

Conforme al que estableix la normativa, per a acollir-se a qualsevol de les modalitats d'autoconsum, o en cas d'estar ja acollit a una modalitat d'autoconsum regulada, quan es modifiqui la potència instal·lada de la instal·lació de generació, cadascun dels consumidors que disposin de contracte d'accés per a les seves instal·lacions de consum, hauran de comunicar aquesta circumstància a l'empresa distribuïdora, o en el seu cas l'empresa transportista, directament o a través de l'empresa comercialitzadora (art. 8, RD 244/2019).

Per tant, en tots els casos, s'ha d'enviar una sol·licitud (normalment a través de la Comercialitzadora i conforme als formats i procediments establerts) per a realitzar la corresponent modificació i reflectir la correcta modalitat d'autoconsum.

Un cop rebuda la corresponent sol·licitud, si se superen les validacions comentades a continuació, aquesta sol·licitud s'activa i comencen a ser d'aplicació les condicions de la modalitat d'autoconsum elegida.

2.3.1. Punts de subministrament connectats a baixa tensió, en els quals la instal·lació generadora sigui de baixa tensió i la potència instal·lada de generació sigui menor de 100 kW.

Quan es rebí una sol·licitud amb tipus d'autoconsum informat sobre un subministrament de Baixa Tensió la instal·lació de generació del qual sigui igualment de Baixa Tensió i amb potència de generació inferior a 100 kW, s'haurà de comprovar, en primer lloc, si s'ha rebut la informació de la legalització de la CC.AA (A1) i que aquest estigui acceptat, és a dir, que hem rebut un D1-02 d'acceptació per part de la seva comercialitzadora.

Si l'A1 no està acceptat, per no haver-se rebut el D1-02, els rebutjos que puguin donar-se són els següents:

E8 No recibida información técnica de la CCAA (para BT y <=100kW):

- Casuística Núm. 1: No existeix CAU creat en els sistemes de E-Distribución. El codi CAU se sol·licitarà preferentment accedint des de l'àrea privada de la web d'EDRD (www.edistribucion.com), al vincle "sol·licitud de CAU".

Comentaris XML: No existe CAU creado en los sistemas de E-Distribución. El código CAU se solicitará preferentemente accediendo desde el área privada de la web de EDRD (www.edistribucion.com), al vínculo "solicitud de CAU". Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnns/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Casuística Núm. 2: No s'ha rebut informació de la CC.AA (A1). Ha d'adreçar-se a la seva CCAA per a legalitzar la seva instal·lació o, en cas d'haver-ho fet, confirmar l'estat d'aquesta.

Comentaris XML: No se ha recibido información de la CC.AA (A1). Debe dirigirse a su CC.AA para legalizar su instalación o, caso de haberlo hecho, confirmar el estado de la misma. En el caso que la instalación se encontrase en Andalucía, la nueva tramitación se ha de hacer presentando el formulario de VEAJA para corregir la información (<https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/areas/energia/autoconsumo.html>). Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnns/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

93 Autoconsumo: Tipo de autoconsumo no válido:

- Casuística Núm. 1: No es disposa de D1-02 d'acceptació. En cas de no haver rebut el missatge D1-01, pot reclamar la seva emissió mitjançant format R, Tipo 03 – CONTRATACIÓN, SubTipo 066 - INFORMACIÓN/VALIDACIÓN SOBRE DATOS DEL CONTRATO ATR/PEAJE o a la bústia ATR-generadores.edistribucion@enel.com.

Comentaris XML: No se dispone de D1-02 de aceptación. Caso de no haber recibido el mensaje D1-01, puede reclamar su emisión mediante formato R, Tipo 03 – CONTRATACIÓN, SubTipo 066 - INFORMACIÓN/VALIDACIÓN SOBRE DATOS DEL CONTRATO ATR/PEAJE o al buzón ATR-generadores.edistribucion@enel.com. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnns/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Casuística Núm. 2: Rebut D1 02 de Rebuig. Cal adreçar-se a la seva CC.AA per a resoldre la discrepància que ha provocat el rebuig i que aquesta torni a remetre al Distribuïdor la informació de la legalització d'instal·lació de generació (A1).

Comentaris XML: Recibido D1 02 de Rechazo. Debe dirigirse a su CC.AA para resolver la discrepancia que ha provocado el rechazo y que ésta vuelva a remitir al Distribuidor la información de la legalización de instalación de generación (A1). En el

caso que la instalación se encontrase en Andalucía, la nueva tramitación se ha de hacer presentando el formulario de VEAJA para corregir la información (<https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/areas/energia/autoconsumo.html>). Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Si per contra, si l'A1 estigués acceptat per haver-se rebut el corresponent missatge D1-02 d'Acceptació de la Comercialitzadora, els rebutjos que puguin donar-se són els següents:

93 Autoconsumo: Tipo de autoconsumo no válido:

- Casuística Núm. 1: Si es rep un tipus d'autoconsum de secció diferent del rebut de la CC.AA en el format A1, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: El tipo de autoconsumo informado en la solicitud no concuerda con el recibido en el A1. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre-ho, cal sol·licitar l'autoconsum correcte (comunicat en el missatge D1-01) o adreçar-se a la seva CC.AA per a resoldre la discrepància que ha provocat el rebuig i que aquesta torni a remetre al Distribuïdor la informació de la legalització d'instal·lació de generació (A1).

Nota: La sol·licitud sí que podria acceptar-se si el que tinguéssos fos una subsecció diferent.

- Casuística Núm. 2: Si l'autoconsum sol·licitat és de modalitat amb excedents, cal comprovar si necessita sol·licitar permís d'accés i connexió.

En aquest tipus de modalitat, les instal·lacions de producció de potència igual o inferior a 15 kW que s'ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per a la legislació urbanística, estaran exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió (inclosa la signatura del Contracte Tècnic d'Accés).

Per tant, si la potència de generació és superior a 15 kW o la instal·lació s'ubica en sòl no urbanitzat, s'ha de comprovar l'existència del contracte tècnic signat:

- Si la potència de generació és superior a 15 kW i no existeix contracte tècnic d'accés signat, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: No consta Contrato Técnico de Acceso formalizado. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Si la potència de generació és inferior o igual a 15 kW, la instal·lació s'ubica en sòl no urbanitzat, i no existeix contracte tècnic d'accés signat, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: Según Ref. Catastral suelo rústico, debe firmar Contrato Técnico Acceso y formalizar su solicitud de Acceso y Conexión. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre-ho, hauran de sol·licitar el contracte tècnic a la bústia ATR-generadores.edistribucion@enel.com.

Nota: Les gestions associades al tràmit d'accés i connexió poden consultar-se a la Guia completa per a la connexió d'instal·lació d'autoconsum, que es pot consultar a la web de e-distribucion (<https://www.edistribucion.com/es/red-electrica/autoconsumo-electrico.html>).

- Casuística Núm. 3: Si l'autoconsum sol·licitat és amb excedents acollit a compensació (s2-a0) i es comprova que no es donen les condicions per a acollir-se a aquesta modalitat segons el que s'indica al RD 244/2019, es rebutjarà la sol·licitud, inserint el comentari que correspongui en funció de la condició que no es compleixi:

- La font d'energia primària sigui d'origen renovable: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: La tecnología de la instalación de generación no pertenece al grupo de Renovables. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- La potència total de les instal·lacions de producció associades no sigui superior a 100 kW: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: La potencia de la instalación de generación es igual o superior a 100 kW. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Si fos necessari realitzar un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, el consumidor hagi subscrit un únic contracte de subministrament per al consum associat i per als consums auxiliars de producció amb una empresa comercialitzadora: Per a complir-se aquesta condició cal que tingui lloc una d'aquestes dues casuístiques:

- Complir els requisits fixats a l'article 8.4 del RD 244/2019:

Las instalaciones de producción estén conectadas en la red interior del consumidor: Si no se cumple esta condición, se rechazará la solicitud. *Comentarios XML: La instalación de generación no conecta en la red interior de alguno de los suministros asociados. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf*

- El consumidor i els titulars de les instal·lacions de producció siguin la mateixa persona física o jurídica. Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: El titular del punto de suministro es distinto al titular de la instalación de generación. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/for_mulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Els SSAA poden considerar-se menyspreables: En aquest cas, a banda que la tecnologia sigui renovable i la seva potència de generació sigui inferior a 100 kW (ja detallat en punts anteriors), cal que es compleixi el següent:

- Les instal·lacions de producció estiguin connectades, almenys, a la xarxa interior d'un dels consumidors: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La instalación de generación no conecta en la red interior de alguno de los suministros asociados. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/for_mulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- En el còmput anual, l'energia consumida per aquests serveis auxiliars de producció sigui inferior a l'1 % de l'energia neta generada per la instal·lació: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La energía consumida por dichos servicios auxiliares de producción es superior al 1 % de la energía neta generada por la instalación. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/for_mulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre-ho, hauran de sol·licitar un tipus d'autoconsum no acollit a compensació, o, en el seu defecte, modificar les característiques de l'autoconsum per a que compleixi amb el que indiquen els punts anteriors.

- Casuística Núm. 4: Si l'autoconsum sol·licitat és amb excedents amb un únic contracte d'accés (s2-b1) i es comprova que no es donen les condicions per a acollir-se a aquesta modalitat segons el que indica el RD 244/2019, es rebutjarà la sol·licitud, inserint el comentari que correspongui en funció de la condició que no es compleixi.

Per a acollir-se a aquesta modalitat cal que es doni una d'aquestes dues casuístiques:

- Complir els requisits fixats a l'article 8.4 del RD 244/2019:

- Les instal·lacions de producció estiguin connectades a la xarxa interior del consumidor: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La instalación de generación no conecta en la red interior de alguno de los suministros asociados. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agenes_cat.pdf

- El consumidor i els titulars de les instal·lacions de producció siguin la mateixa persona física o jurídica. Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: El titular del punto de suministro es distinto al titular de la instalación de generación. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agenes_cat.pdf

- Els SSAA puguin considerar-se menyspreables:

- Les instal·lacions de producció estiguin connectades, almenys, a la xarxa interior d'un dels consumidors. Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La instalación de generación no conecta en la red interior de alguno de los suministro/s asociado/s. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agenes_cat.pdf

- La font d'energia primària sigui d'origen renovable: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La tecnología de la instalación de generación no pertenece al grupo de Renovables. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agenes_cat.pdf

- La potència total de les instal·lacions de producció associades no sigui superior a 100 kW: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La potencia de la instalación de generación es igual o superior a 100 kW. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agenes_cat.pdf

[nss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf](https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf)

- En el còmput anual, l'energia consumida pels serveis auxiliars de producció sigui inferior a l'1% de l'energia neta generada per la instal·lació: Si no es compleix aquesta condició, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La energía consumida por dichos servicios auxiliares de producción es superior al 1 % de la energía neta generada por la instalación. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo acogida a compensación. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre-ho, hauran de sol·licitar un tipus d'autoconsum amb dos contractes d'accés, contractant els Serveis Auxiliars de la Generació, o, si no pot ser, modificar les característiques de l'autoconsum perquè compleixi el que indiquen els punts anteriors.

- Casuística Núm. 5: Si l'autoconsum sol·licitat és de modalitat a través d'instal·lacions pròximes de xarxa interior i es comprova que la instal·lació de generació i **tots** els consums associats no estan connectats a través de la mateixa xarxa interior, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La instalación de generación no conecta en la red interior del suministro/s asociado/s. No es posible contratar una modalidad de autoconsumo a través de red interior. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre-ho, hauran de sol·licitar una modalitat d'autoconsum a través de la xarxa de distribució o, si no pot ser, revisar els punts de subministrament associats a l'autoconsum perquè tots compleixin la condició de connectar-se a la mateixa xarxa interior que la generació.

- Casuística Núm. 6: Si l'autoconsum sol·licitat és de modalitat a través d'instal·lacions pròximes a través de la xarxa i es comprova que la instal·lació de generació i **tots** els consums associats no compleixen les condicions per a acollir-se a aquesta modalitat segons el que indica el RD 244/2019, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentaris XML: La instalación de generación y sus consumos asociados no cumplen las condiciones para formalizar un autoconsumo de instalaciones próximas a través de la red. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Les condicions que han de complir aquest tipus d'instal·lacions són les següents:

- Estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivada del mateix centre de transformació.
- Es trobin connectades, tant la generació com els consums, en baixa tensió i a una distància entre ells inferior a 500 metres. A tal efecte es prendrà la distància entre els equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta.
- Estiguin ubicades, tant la generació com els consums, en una mateixa referència cadastral segons els seus primers 14 dígits o, si escau, segons el que disposa la disposició addicional vigsima del Real Decreto 413/2014, de

57 Falta documentación técnica de baja tensión.

Per a totes les modalitats d'autoconsum, la sol·licitud ha de portar adjunta la documentació mínima necessària per a contractar, CIE de Generació o document equivalent en funció de la CC.AA on es gestiona l'autoconsum:

- Casuística Núm. 1: Si no s'adjunta, es rebutjarà la sol·licitud, no essent necessaris comentaris addicionals per ser el motiu de rebuig autoexplicatiu.
- Casuística Núm. 2: Si s'adjunta documentació, però aquesta no està segellada (o procés equivalent) per la CC.AA, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: Documentación no sellada por la CC.AA. *Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf*

- Casuística Núm. 3: Si s'adjunta documentació, però l'adreça del subministrament no coincideix amb l'adreça del CIE de Generació (província, població i carrer en sòl urbà; província i població en sòl rústic o autoconsums a través de xarxa), es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: La dirección de la instalación de generación no coincide con la dirección del punto de suministro al que va asociado el autoconsumo. *Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf*

- Casuística Núm. 4: Si s'adjunta documentació, però la potència de generació informada en aquesta és inferior a la potència informada en l'A1, es rebutjarà la sol·licitud.

Comentarios XML: La potencia informada en la documentación no corresponde con los datos remitidos por la CC.AA. *Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf*

Per a corregir aquests rebutjos, cal remetre nova documentació corregida en el sentit del comentari del rebuig.

A més, per a la casuística Núm. 3, l'adreça del punt de subministrament a què va associat l'autoconsum pot consultar-se en el Portal de Comercialitzadores, a través de la Localització per CUPS, camp Adreça Punt de Subministrament:

Detalle de Información del Punto de Suministro

CUPS Data		CUPS		Código Documento AT	
CUPS Generación	ES003110	'GZ0F			
Código REE Distribuidora	0023-SEVILLANA				
Dirección Punto Suministro	CL	29190 MALAGA.MALAGA.MALAGA			
Estado del Punto de Suministro	Contratable				Potencia Máxima Autorizada por Acta (AT)
Tipo PM	4				
Tensión de la Media					Código Documento BT 88
Tensión del Suministro	3x230/400				Tipo Documento BT CIE
Derechos Extensión	15,001				Fecha Emisión Documento BT 1/12/1990
Fecha Limite Derechos Extensión	31/12/2099				Fecha Caducidad Documento BT
Existe Solicitud ATR en curso	N				Potencia Máxima Autorizada por Acta (BT) 19,720
Tipo Solicitud en curso					Potencia Elemento No Interrumpible
Resultado Revisión Instalación Interior	Correcto				Tipo Suministro Usos Varios
Fecha Revisión Instalación Interior	27/09/2016				Potencia Máxima 1
					Potencia Máxima 2
					Potencia Máxima 3
					Potencia Máxima 4
					Potencia Máxima 5
					Potencia Máxima 6
NSSS - Solicitud En Curso	<input type="checkbox"/>				Exento de documentación N
NSSS - Tipo / Subtipo de Solicitud					Todo-Todo <input type="checkbox"/>
NSSS - Potencia Solicitud En Curso					Solicitud ATR Pendiente Cliente <input type="checkbox"/>
NSSS - Indicativo Simplificada	<input type="checkbox"/>				
NSSS - Potencia Solicitud Simplificada					
Requiere Condiciones de Suministro	<input checked="" type="checkbox"/>				
Código Clase Expediente					

El llistat de documentació necessària a aportar pot consultar-se a l'Annex I d'aquest document.

E7 Falta acuerdo de reparto/Acuerdo de reparto incorrecto/Faltan coeficientes de reparto en acuerdo

Per a autoconsums col·lectius, per cada punt de subministrament cal rebre, juntament amb la modificació de contracte, l'acord de repartiment sota les següents consideracions:

- Cal identificar tots els CUPS que participen en l'autoconsum col·lectiu i el coeficient de repartiment associat a tots ells
- La suma dels coeficients de repartiment ha de ser igual a un.
- L'acord de repartiment cal que estigui signat per tots els participants o, en el cas de no estiguin informats, pel titular de la instal·lació de generació. Alternativament, s'acceptaria la signatura d'aquest acord per un tercer sempre que aquest tingui signat un acord de representació amb els participants en l'autoconsum per aquest fet.

Si alguna d'aquestes casuístiques no es compleix, es rebutjarà la sol·licitud, indicant com a comentari el problema detectat:

- Casuística Núm.1: Falta Acord de Repartiment:

Comentaris XML: Autoconsumo colectivo. No se adjunta acuerdo de reparto obligatorio según se indica en el artículo 4.3 del RD 244/2019. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre aquesta casuística tan sols caldria adjuntar aquest acord i que aquest compleixi les característiques indicades anteriorment.

- Casuística Núm. 2: Acord de repartiment incorrecte:
 - No s'identifiquen els CUPS en l'Acord de Repartiment

Comentaris XML: Autoconsumo colectivo. No se identifican los CUPS en el acuerdo de reparto enviado. Para más información sobre este rechazo, consultar

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre aquesta casuística tan sols caldria identificar els CUPS participants de l'autoconsum col·lectiu en aquest acord.

- La suma dels coeficients de repartiment no és igual a un

Comentaris XML: Autoconsumo colectivo. La suma de los coeficientes de reparto en el acuerdo de reparto enviado no es igual a uno. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre aquesta casuística només caldria revisar els coeficients per tal que la suma dels mateixos sigui igual a un.

- L'acord de repartiment no està signat per tots els seus participants o, si no pot ser, per un representant de tots ells.

Comentaris XML: Autoconsumo colectivo. El acuerdo de reparto no está firmado por todos sus participantes o, en su defecto, por un representante de todos ellos. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre aquesta casuística només caldria revisar les signatures de l'acord i tornar-lo a enviar correctament signat.

- L'acord de repartiment està signat per un representant de tots els participants de l'acord, però no s'adjunta acreditació de tots els participants per tal que pugui realitzar aquest tràmit.

Comentaris XML: Autoconsumo colectivo. No se adjunta acreditación del representante firmante del acuerdo para realizar ese trámite en nombre de los participantes del acuerdo. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre aquesta casuística tan sols caldria adjuntar aquesta representació signada per tots els participants de l'acord.

- Casuística Núm. 3: Falten coeficients de repartiment en l'acord:

Comentaris XML: Autoconsumo colectivo. No se adjuntan todos los coeficientes de reparto asociados a los participantes recogidos en el acuerdo de reparto enviado. Para más información sobre este rechazo, consultar https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

Per a resoldre aquesta casuística només caldria revisar els coeficients que falten i completar-los en el nou acord que s'envia.

E9 En el periodo establecido, no se han recibido el resto de solicitudes de modificación del colectivo

Aquest rebuig és d'aplicació únicament quan es reben modificacions en autoconsums col·lectius. En aquest punt, cal tenir en compte diverses situacions:

- Modificació Coeficients de Repartiment: Per a cada punt de subministrament cal rebre, junt amb la modificació de contracte, l'acord de repartiment on s'identifiqui, almenys, CUPS, i nous coeficients de repartiment.

Per a aquesta primera part, apliquen les mateixes casuístiques associades al rebuig E7 indicades en el punt anterior.

A més, per a poder activar el canvi, han de rebre's les modificacions, junt amb el nou acord de repartiment, de tots els participants, ja que, si activéssim punt a punt, podem trobar-nos que la suma de coeficients entre nous i antics sumi més d'un.

El procés que seguiríem en aquest cas seria el següent:

- Després de rebre la modificació de l'acord de repartiment (M1-S-R) per part d'un dels participants, s'enviarà missatge D1 a la resta de participants informant-los del canvi rebut.
- Aquests, un cop analitzat el canvi, si estan d'acord amb el mateix, acceptaran el missatge D1 (D1-02) i enviaran la corresponent modificació de contracte (M1-S-R), adjuntant, a aquesta, el nou acord de repartiment.
- Un cop rebudes totes les sol·licituds en els punts de subministrament participants de l'acord, serà d'aplicació el nou acord de repartiment.

- Alta d'un nou participant en l'autoconsum: Per a cada punt de subministrament cal rebre, junt amb la modificació de contracte, l'acord de repartiment on s'identifiqui, almenys, CUPS, i nous coeficients de repartiment.

Per a aquesta primera part, apliquen les mateixes casuístiques associades al rebuig E7 indicades en el punt anterior.

A més, per a poder activar el canvi, han de rebre's les modificacions, junt amb el nou acord de repartiment, de tots els participants, ja que, si activéssim punt a punt, podem trobar-nos que la suma de coeficients entre nous i antics sumi més d'un.

El procés que seguiríem seria el següent:

- Després de rebre la modificació del tipus d'autoconsum (M1-N), per part del nou participant, on s'adjunta el nou acord de repartiment que l'inclou, s'enviarà missatge D1 a la resta de participants informant-los del canvi rebut.
 - Aquests, un cop analitzat el canvi, si estan d'acord amb el mateix, acceptaran el missatge D1 (D1-02) i enviaran la corresponent modificació de contracte (M1-S-R), adjuntant, a aquesta, el nou acord de repartiment.
 - Un cop rebudes totes les sol·licituds en els punts de subministrament participants de l'acord, serà d'aplicació el nou acord de repartiment.
- Baixa d'un participant (per baixa definitiva o per baixa de l'autoconsum): Per a aquest cas no es condicionaria la baixa a rebre un nou acord de repartiment, donant de baixa el subministrament o l'autoconsum, quedant la resta de participants invariables. Si, pel motiu que fos, després de la baixa, apareix un nou participant o acord amb nous coeficients, estaríem en els dos primers supòsits.
 - Canvi de titular: Aquest cas es tractaria de manera similar a la baixa, no condicionant el canvi de titular a un nou acord de repartiment, tret que l'acord original sí recollís els titulars, en el cas del qual es procediria com als dos primers punts.

Si en algun dels processos anteriors algun dels participants rebutgés el nou acord o, transcorreguts 30 dies des de l'enviament dels missatges D1, no s'hagués rebut la

modificació de tots els participants confirmant el nou acord de repartiment, la sol·licitud es rebutjarà.

- Casuística Núm. 1: Rebuig d'alguns dels participants.

Comentaris XML: Alguno de los participantes del autoconsumo ha rechazado la modificación del acuerdo de reparto enviada. Para más información sobre este rechazo, consultar

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

- Casuística Núm. 2: Assolint el termini, no s'ha rebut la modificació de tots els participants de l'acord.

Comentaris XML: Transcurridos 30 días de la comunicación del nuevo acuerdo de reparto al resto de participantes en el mismo, no se ha recibido la aceptación del mismo por todos ellos. Para más información sobre este rechazo, consultar

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/doc.explicativo_proceso_contratacion_autoconsumos_para_agentes_cat.pdf

2.3.2. Punts de subministrament connectats a alta tensió, o en baixa tensió en els que la potència instal·lada de generació sigui major o igual de 100 kW.

Quan es rebí una sol·licitud amb tipus d'autoconsum informat sobre un subministrament d'Alta Tensió o en baixa tensió la instal·lació de generació del qual sigui igualment de Baixa Tensió amb potència de generació igual o superior a 100 kW, les validacions a realitzar seran les mateixes que s'han descrit a l'apartat 4.3.1 d'aquesta guia, tret d'aquelles que facin referència al format A1, per no ser d'aplicació per a aquest supòsit.

ANNEX I: DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR PER CC.AA

- CATALUNYA: La documentació obligatòria a presentar és una de les dues següents:

- CIE de generació + Declaració Responsable



Cataluña_CIEGeneracion_DeclaracionR

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Tramit_generic_GEN004.pdf

- CIE de generació + RITSIC



Cataluña_CIEGeneracion_RITSIC.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/CIE_generacion_y_RITSIC.pdf

- BALEARS: La documentació obligatòria a presentar és la següent:

- Per a instal·lacions amb potència de generació menor de 100 kW: Han de presentar CIE de generació i Justificant d'Inscripció en el Registre d'Autoconsum.



Baleares_CIEGeneracion.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Baleares_CIE_generacion.pdf



Baleares_Justificante_Modelo1.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Baleares_justificante_mod1.pdf



Baleares_Justificante_Modelo2.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Baleares_justificante_mod2.pdf

- Per a instal·lacions amb potència de generació major o igual de 100 kW: Han de presentar CIE de generació i Resolució de Posada en Servei.



https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Balears_CIE_generacion.pdf



Balears_Resolucion.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Balears_resolucion.pdf

- ARAGÓ: La documentació obligatòria a presentar és el CIE de generació segellat.



https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Aragon_CIE_generacion.pdf

- CANÀRIES: La documentació obligatòria a presentar és el CIE de generació segellat.



Canarias_CIEGeneracion.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Canarias_CIE_generacion.pdf

- ANDALUSIA: La documentació obligatòria a presentar és el CIE de generació segellat.

La tramitació de les instal·lacions elèctriques en Andalusia es fa a través del tramitador PUES i han d'enviar-nos algun dels següents documents:

- CIEBT tramitat a través del PUES, que haurà de contenir inexcusablement:
 - Núm. Registre d'Instal·lació: Codificació generada per Indústria que apareix a l'encapçalament, la qual començarà per RBT.
 - Núm. Registre de la Instal·lació: Codificació generada per l'instal·lador i pròpia d'aquest.
 - Signatura digital de la Junta d'Andalusia.



Andalucía_CIEGeneracion_PUES.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Andalucia_CIE_generacion.pdf

- Justificant de presentació de documentació:
 - Núm. Registre d'Instal·lació: Codificació generada per Indústria que apareix a l'encapçalament, la qual començarà per RBT/xx/... essent xx la província.
 - Signatura digital de la Junta d'Andalusia.



Andalusia_Justificante.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Firma_digital_Andalusia.pdf

- EXTREMADURA: La documentació obligatòria a presentar és el CIE de generació segellat.



Extremadura_CIEGeneracion.pdf

https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/formulariosnss/version_05_2021/Extremadura_CIE_generacion.pdf

ANNEX II: TAULES FORMAT A1 CNMC

TABLA	DESCRIPCIÓN	FORMATO
127	127 - Sección Registro	X(1)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
1	Sin excedentes	
2	Con excedentes	

TABLA	DESCRIPCIÓN	FORMATO
128	128 - Sección del Registro administrativo de autoconsumo.	X(2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
a0	Con excedentes y mecanismo de compensación simplificado	
b1	Con excedentes sin mecanismo de compensación y un único contrato de suministro	
b2	Con excedentes sin mecanismo de compensación y varios contratos de suministro	

TABLA	DESCRIPCIÓN	FORMATO
129	129 - Subsección del Registro administrativo de autoconsumo.	X(2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
01	Red interior	
02	Red interior da varios consumidores (instalación de enlace)	
03	Próxima a través de red	

TABLA	DESCRIPCIÓN	FORMATO
130	130 - Esquema/Configuración Equipo de Medida (EdM)	X(1)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
--------	-------------	-------------

A	EdM Bidireccional en PF	Art. 2 RD 244/2019 Equipo de medida bidireccional en punto frontera o en su caso, un equipo de medida en cada uno de los puntos frontera
B	EdM Bidireccional en PF y EdM gen. Neta	Art. 2 y art. 3 RD 244/2019 Equipo de medida bidireccional en punto frontera o en su caso, un equipo de medida en cada uno de los puntos frontera y adicionalmente, un equipo de medida que registre generación neta (si varias instalaciones y titulares distintos, un EdM de generación por instalación).
C	EdM Consumo Total y EdM bidireccional gen. Neta	Art. 4 RD 244/2019 (para autoconsumo individual con excedentes no acogidos a compensación) Equipo de media bidireccional que mida la energía horaria neta generada (si varias instalaciones y titulares distintos, un EdM de generación por instalación). y un equipo de medida que registre la energía consumida total por el consumidor asociado.
D	EdM Consumo Total y EdM gen bruta y EdM SSAA	Art. 6 RD 244/2019 (para autoconsumo individual con excedentes no acogidos a compensación) Equipo de media que mida la energía horaria bruta generada y un equipo de medida que mida el consumo de los servicios auxiliares y un equipo de medida que registre la energía consumida total por el consumidor asociado.
E	Configuración singular	